海外用トランス　VOLTAGE LIST OF OVERSEAS COUNTRIES

海外での必需品！日本の電気製品を海外で使用するにはトランスが必要です。

各国主要都市のボルテージ及びプラグ形状

100-120V	220-240V	220-240V	230-240V	230-240V
A-2プラグ　平ピン	C-2プラグ　丸ピン	B-3プラグ	Oプラグ	BFプラグ
①	②	③	④	⑤
日本・韓国・台湾・中国・カナダ アメリカ・フィリピン等	中国・インドネシア・フランス ロシア・ドイツ・イタリア スペイン・オランダ等	中国・香港・インド・パキスタン イギリス・南アフリカ等	中国・オーストラリア ニュージーランド等	中国・イギリス・シンガポール マレーシア等

●海外諸国電源事情一覧表

	国　名	電　　圧	周波数	プラグ形状
ヨーロッパ	イギリス	240V	50Hz	C-2,B-3,BF
	イタリア	220V	50Hz	C-2
	オーストリア	220/230V	50Hz	C-2
	オランダ	220/230V	50Hz	C-2
	ギリシャ	220/230V	50Hz	C-2
	スイス	220/230V	50Hz	C-2,B-3
	スウェーデン	220/230V	50Hz	C-2
	スペイン	127/220/230V	50Hz	A-2,C-2
	デンマーク	220/230V	50Hz	C-2
	ドイツ	220/230V	50Hz	C-2
	ノルウェー	230V	50Hz	C-2
	フィンランド	220/230V	50Hz	C-2
	フランス	127/220/230V	50Hz	C-2
	ベルギー	127/220/230V	50Hz	C-2
	ポーランド	220V	50Hz	C-2,B-3
	ポルトガル	220/230V	50Hz	C-2,B-3,BF
	ロシア	127/220V	50Hz	C-2
	トルコ	220V	50/60Hz	C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250V	50Hz	O
	グァム	110/120V	60Hz	A-2
	ニューカレドニア	220/230V	50Hz	C-2,B-3
	ニュージーランド	230/240V	50Hz	O
	フィジー	120/240V	50Hz	
アジア 中近東	イラン	220/230V	50Hz	C-2,BF
	インド	220/230/240V	50Hz	C-2,B-3,BF

	国　名	電　　圧	周波数	プラグ形状
アジア 中近東	インドネシア	127/220/230V	50Hz	A-2,C-2,B-3,BF
	韓国	100/200/220V	60Hz	A-2,C-2
	サウジアラビア	127/220V	50/60Hz	A-2,C-2,B-3,BF
	シンガポール	110/230V	50Hz	B-3,BF
	タイ	220/240V	50Hz	C-2,BF
	台湾	110/220V	60Hz	A-2,C-2,O
	中国	110/220V	50Hz	A-2,C-2,B-3,O,BF
	パキスタン	220/230V	50Hz	C-2,B-3
	フィリピン	110/220/230/240V	60Hz	A-2,C-2,B-3,O,BF
	ベトナム	110/220V	50Hz	A-2,C-2
	香港	200/220V	50Hz	C-2,B-3,BF
	マレーシア	240V	50Hz	C-2,B-3,BF
北アメリカ	U.S.A.	120V	60Hz	A-2
	カナダ	120/240V	60Hz	A-2,BF
	ハワイ	110/120V	60Hz	A-2
	メキシコ	110/120/220V	60Hz	A-2
南アメリカ	アルゼンチン	220V	50Hz	C-2,O,BF
	コロンビア	110/120/150V	50Hz	A-2
	チリ	220V	50Hz	C-2,B-3
	ブラジル	127/220V	60Hz	A-2,C-2
	ペルー	220V	60Hz	C-2
アフリカ	エジプト	220V	50Hz	C-2,B-3,BF
	ケニア	240V	50Hz	C-2,B-3,BF
	南アフリカ	220/230/250V	50Hz	C-2,B-3,BF

海外では電気の仕様が日本のように統一されておらず、同じ国でも電圧やプラグの形が